








反射式光电组件

封装形式	型号	接收器类型	最佳响应位置 (mm)	接收器亮电流		LED 正向电压		上升和下降时间 μs	内部收发元件型号	工作温度范围 $^{\circ}\text{C}$
				最小值 (mA)	测试条件角度 @ I_p (mA)	最大值 (V)	测试条件 (mW/cm^2)			
	HOA0149-001	三极管	5	1.00	40	1.6	20	15	SEP8505 SDP8405	-40 to 85
	HOA0708-001	三极管	3.8	0.20	40	1.6	20	15	SEP8505 SDP8405 SDP8105	-40 to 85
	HOA0708-011*	三极管	3.8	0.20	40	1.6	20	15		
	HOA0709-001	达林顿	3.8	1.00	40	1.6	20	75		
	HOA0709-011*	达林顿	3.8	1.00	40	1.6	20	75		
	HLC1395-001	三极管	1	0.30	10	1.6	20	15		-40 to 85
	HLC1395-002	三极管	1	0.60	10	1.6	20	15		
	HOA1397-001	三极管	1.3	0.20	20	1.6	20	15	SEP8507 SDP8407	-40 to 85
	HOA1397-002	三极管	1.3	0.70	20	1.6	20	15		
	HOA1397-031	达林顿	1.3	2.00	20	1.6	20	75		
	HOA1397-032	达林顿	1.3	7.00	20		20	75		
	HOA1404-001	三极管	5	0.20	30	1.6	20	15	SE1450 SD1440 SD1410	-55 to 100
	HOA1404-002	三极管	5	0.80	30	1.6	20	15		
	HOA1404-003	达林顿	5	2.00	30	1.6	20	75		
	HOA1405-001*	三极管	5	0.20	30	1.6	20	15	SEP8505 SDP8405	-40 to 85
	HOA1405-002*	三极管	5	0.80	30	1.6	20	15		
	HOA2498-001	三极管	6.4	0.04	30	1.6	20	15	SE1450 SD1440 SD1410	-55 to 100
	HOA2498-002	三极管	6.4	0.16	30	1.6	20	15		
	HOA2498-003	达林顿	6.4	2.00	30	1.6	20	75		

* 传感器在发射-接收面使用了防尘的可透过红外光线的滤光片。

深圳市杰晟兴电子有限公司 JM Components Limited

地址: 深圳市福田区中航路7号鼎诚国际大厦南座2007室

手机: 13662266995 马少良 电话: 0755-83951311

官网: cn-sensor.com

邮编: 518031

传真: 0755-83952401

电邮: jackson@jmcomponents.com